

מכשיר בודק שקע ST007

מכשיר מקצועי לבדיקת בית התקע וממסר הפחת במערכת החשמל

- המכשיר מתאים במיוחד לחשמלאים, אנשי תחזוקה וכל אדם המעוניין לבדוק תקלות אקוטיות במערכת החשמל
- מכשיר ה- ST007 בודק את קוטביות השקע ומציין במדויק אילו תקלות ישנן בחיווט השקע.
- מכשיר ה- ST007 בודק את קיומו של ממסר פחת במערכת החיווט ואת תקינותו.



מתח הפעלה: 230VAC 50Hz

טווח טמפרטורת עבודה: 15°C - עד 45°C

קטבים: 2P+E (פאזה L, אפס N, הארקה PE)

דרגת הגנת מים: IP20

חומרים: מבנה המכשיר: PC פוליקרבונט

פינים ומגעי השקע: פליז (כ 70% נחושת)

ספק כח: ממתח הרשת

צריכת הספק: < 0.25w

קטגוריית מתח יתר: Cat II/300V

רמת זיהום: 2

אחריות: 3 שנים

תקנים: מיוצר בהתאם לתקנים EN 61010-1, EN 31326-1

בטיחות: אין להשתמש במכשיר לפני קריאת עלון ההדרכה במלואו

מתאים למדינות: ישראל, הרשות הפלסטינית

הפעלה: מרגע חיבור המכשיר לחשמל יחל המכשיר בבדיקה



פריטים:

מספר קטלוגי	דגם	בדיקת קוטביות השקע	בדיקת ממסר הפחת	סוג תקע	צבע	משקל יחידה	אריזת יחידה	כמות בקרטון
0769978897516	ST007	יש	30mA	Type H	שחור	100 גרם	בליסטר	25

שרטוטים:

במילימטרים

